

Artikelnummer:	<b>CA30105VS</b>
Serienname:	
EAN:	4037293031684
Zolltarif:	85269200900



### Artikelbeschreibung

Casambi Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 220-240V/AC  
 ■ 196-250V/DC ■ Output: 300mA-1050mA ■ 3-38W

Casambi Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Anschlüsse: 1x Eingang für 220-240V/AC oder 196-250V/DC und 1x Ausgang für 300mA-1050mA. Die Steckklemmen sind für Kabel von 0,75mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> primär und von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -25°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,90. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 300mA (3-16,2W), 350mA (3,5-18,9W), 400mA (4-21,6W), 450mA (4,5-24,3W), 500mA (5-27W), 550mA (5,5-29,7W), 600mA (6-32,4W), 650mA (6,5-35,1W), 700mA (7-35,7W), 750mA (7,5-37,5W), 800mA (8-37,6W), 850mA (8,5-37,4W), 900mA (9-37,8W), 950mA (9,5-38W), 1000mA (10-38W), 1050mA (10,5-37,8W).

### Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	II	Geeignet für Außengebrauch	nein
Breite (mm)	44,00	Eingangsspannung (V)	220,00 bis 240,00
Ausführung	dynamisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	30,00	Anzahl der Farbkanäle	1,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Programmierbar	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	1,05	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	146,50	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	sonstige