



BNS-Y-02

- ermöglicht die Verschaltung von Sicherheits-Sensoren BNS, um sie auf eine gemeinsame Sicherheitsauswertung zu führen
- für BNS 33, BNS 36, BNS 260 (mit 2 Ö)

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	BNS-Y-02
Artikelnummer (Bestellnummer)	101194060
EAN (European Article Number)	4030661358086
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0	EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0	EC002925

Allgemeine Daten

Ausführung	Y-Adapter
Anschluss (elektrisch)	2 x Kupplung, 4-polig 1 x Stecker, 4-polig
Bruttogewicht	23 g

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum	100 Steckzyklen
----------------------------------	-----------------

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge	10 mm
Breite	23,5 mm
Höhe	31 mm
Durchmesser des ISO-Gewindes	M8

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+70 °C

Zubehör

Empfehlung (Produktkombination)	BNS 33 BNS 36 BNS 260
------------------------------------	-----------------------------

Hinweis

Hinweis (Allgemein)	<p>Der Adapter BNS-Y-02 ist für Sicherheits-Sensoren BNS mit zwei Öffnerkontakten bestimmt. Mit dem BNS-Y-02 wird eine Reihenschaltung aufgebaut, wobei die beiden Öffnerkontakte je Sicherheits-Sensor zweikanalig in Reihe geschaltet werden.</p> <p>Als Verbindungsleitungen können alle handelsüblichen 4-poligen Leitungen mit M8 Stecker und Kupplung eingesetzt werden.</p> <p>Die Sensorkette wird durch Aufstecken weiterer Y-Adapter in Pfeilrichtung verlängert. Der letzte Sicherheits-Sensor wird als Abschluss auf die Verlängerungskupplung gesteckt.</p> <p>Es können nur Sicherheits-Sensoren mit gleicher Kontaktbestückung in Reihe verschaltet werden. Die Typen BNS-Y-11 und BNS-Y-02 dürfen nicht gemischt verschaltet werden.</p> <p>Die maximale Länge der Reihenschaltung beträgt 50 m.</p>
---------------------	--

Abbildungen


Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kbnsyf01

| 4,3 MB | .tif | 100 x 150 mm - 1000 x 1500 Pixel - 254 dpi
| 373,6 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 Pixel -
72 dpi
| 29,9 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72
dpi


Kontaktbild



ID: kbns3k35

| 21,9 kB | .cdr |
| 105,2 kB | .jpg | 352.778 x 270.933 mm - 1000 x 768 Pixel -
72 dpi

Schaltungsbeispiel



ID: kbns3101

| 21,6 kB | .cdr |
| 92,3 kB | .jpg | 352.778 x 208.139 mm - 1000 x 590 Pixel - 72
dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2022, 09:44